

Lector omnidireccional SH2028



Descripción general

Línea:	Lectores
Marca:	ScanHome
Modelo:	SH2028
Descripción del producto:	Lector alámbrico omnidireccional de tipo kiosco con disparo automático, alto rendimiento y rápida velocidad de análisis



Características Principales

Tipo:	Omnidireccional, estacionario tipo kiosco
Códigos soportados:	1D
Tecnología de escaneo:	Láser de 20 líneas
Amplitud de escaneo:	En 5 direcciones, 4 líneas por dirección
Distancia de lectura frente al producto:	Hasta 15 cm
Alcance de lectura:	(sólo aplica para modelos inalámbricos)
SO compatibles:	Windows
Garantía:	4 meses directamente con Zetpos



Características Generales

Compatibilidad de códigos

Códigos 1D (códigos de barras):	EAN 8, EAN 13, UPC A/E, code 93 Code 128, JAN-8, JAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved de 2 a 5, IATA Code, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, China post.
Códigos 2D (códigos QR):	No compatibles



Características de escaneo

Tecnología de escaneo:	Láser de 20 líneas
Tipo de disparo:	Automático
Velocidad de análisis:	1500 líneas por segundo
Distancia de lectura frente al producto:	Hasta 15 cm
Alcance de lectura:	(sólo aplica para modelos inalámbricos)
Confirmación de escaneo:	Sonido beep y cambio de color en led
Lectura desde pantallas digitales:	No
Amplitud de escaneo:	En 5 direcciones, 4 líneas por dirección
Ancho máximo de lectura:	10 cm

Características físicas del lector

Interfaz:	USB
Peso:	283 gramos
Tamaño:	10 x 10 x 16 cm (largo x ancho x alto)
Color:	Negro
Material:	Plástico ABS
Interruptores:	Botón de reseteo
Cable incluido:	Tipo USB de 1.95 metros

Características avanzadas

Contraste:	30%
Profundidad de campo:	32 bits de 0.22 mm a 0.33 mm
Intensidad láser:	5000 lux

Parámetros de energía

Voltaje de trabajo:	5 VCD
Corriente de operación:	250 mA

Requisitos ambientales

Temperatura de almacenamiento:	0 a 45° C
Parámetros de humedad:	5 a 95% no condensado
Temperatura de trabajo:	0 a 50° C





Contenido del paquete

- 1 Lector SH-2028
- 1 Cable tipo USB
- 1 Manual de configuración



Opciones configurables

- Cambio a idioma inglés y español
- Cambio a letras minúsculas
- Tabulador y enter
- Control de volumen
- Tiempo de espera

